



ENDRESS 
Power Generators

ESE 1006 DBS-GT Non EU

Artikel-Nr.: **112023**

Hauptmerkmale

Generatortyp	synchron
Max.Leistung 3~ [kVA/kW]	11.0/8.8
Max.Leistung 1~ [kVA/kW]	6.6/5.9
Dauerleistung 3~ [kVA/kW]	10.0/8.0
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	6.0/5.4
Nennspannung [V]	400/230
Nennstrom [A]	14.4/26.1
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	23

Motor

Motortyp	B&S VANGUARD / 18 HP
Bauart	2-Zylinder 4-Takt OHV
Hubraum [cm³]	570
Leistung bei 3000 U/min	11,9
CO2- Emissionen [g / kWh]	901,18
CO2 Testverfahren	G1
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	12
Laufzeit bei 75% Last [h]	4,1
Startsystem	Reversierstart
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	99
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	74
Gewicht ca. [kg]	119
Maße L x B x H [mm]	820 x 440 x 580
Steckdosen	2 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16A

„Diese CO2-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

29.7.2024

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 1006 DBS-GT Non EU

Artikel-Nr.: 112023



Ausstattungsmerkmale

Ölmangel-Abschaltautomatik

Generator-Überlastungsschutz

HONDA + Briggs & Stratton OHV-Motoren

Großtank für lange Laufzeiten

Compoundgeregelte Hochleistungs-Generatoren bei 400 V

Mögliche Einsatzbereiche

Elektrowerkzeuge bis

400V

230V

7900W

5300W

Garten- oder Baugeräte bis

5300W

3600W

Kompressoren oder Pumpen bis

4000W

2700W

Inverter-Schweißgeräte bis Ø

4,5mm

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

Bestell-Nr.

FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset

162 009

Isolationsüberwachung

010 043

3-Wege Kraftstoffhahn

163 050

Zubehör

Bestell-Nr.

Radsatz

161 015

Betankungsset für 3-Wege-Kraftstoffhahn

163 110

Wartungssatz

164 030

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

29.7.2024

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

