



ENDRESS 
Power Generators

ESE 1306 HS-GT ES

Artikel-Nr.: **230028**

Hauptmerkmale

Generatortyp	synchron
Max.Leistung 1~ [kVA/kW]	9.9/8.9
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	9.0/8.1
Nennspannung [V]	230
Nennstrom [A]	39,1
Leistungsfaktor [cos φ]	1
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	23

Motor

Motortyp	HONDA GX630 / 21 HP
Bauart	2-Zylinder 4-Takt OHV
Hubraum [cm³]	688
Leistung bei 3000 U/min	12,4
CO ₂ - Emissionen [g / kWh]	751
CO ₂ Testverfahren	k.A
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	16
Laufzeit bei 75% Last [h]	5
Startsystem	E-Start inkl. Batterie
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	102
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	77
Gewicht ca. [kg]	137
Maße L x B x H [mm]	945 x 570 x 645
Steckdosen	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

„Diese CO₂-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Vorteile auf einen Blick

Entspricht nicht der EU-Geräuschrichtlinie 2000/14/EG

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

29.7.2024

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 1306 HS-GT ES

Artikel-Nr.: 230028

ENDRESS 
Power Generators

Ausstattungsmerkmale

Ölmangel-Abschaltautomatik

Generator-Überlastungsschutz

HONDA + Briggs & Stratton OHV-Motoren

Großtank für lange Laufzeiten

Compoundgeregelte Hochleistungs-Generatoren bei 400 V

Mögliche Einsatzbereiche

230V

Elektrowerkzeuge bis

8000W

Garten- oder Baugeräte bis

5400W

Kompressoren oder Pumpen bis

4000W

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

Bestell-Nr.

FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset

162 009

Kabel-Fernbedienung (50 m)

162 006

Funk-Fernbedienung

162 007

3-Wege Kraftstoffhahn

163 050

Zubehör

Bestell-Nr.

Radsatz

161 015

Wartungssatz

164 032

Betankungsset für 3-Wege-Kraftstoffhahn

163 110

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

29.7.2024

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

